W strefie pobierania FW dla kamer i rejestratorów znajdziemy posortowane foldery według wersji chipsetu urządzeń.

Wersja chipsetu jest drugą liczbą po liczbie wersji kernela.

W kamerze wystarczy wejść do konfiguracji – Device info – Firmware Version

CANT						
	Live Video	Playback	People Counting	Configuration	6 G ± 🕏 🗗	
	<u></u> 🖻 D	evice Info			,	
Device Info						
⊞ ∰ Stream	Devic	e ID		2	20280F	
Image Settings	Devic	ce Name		71 AI	✓	
External Device	MAC Address		00:1C:27:20:28:0F		0:28:0F	
🗉 🚿 Intelligent Analysis						
🗈 \delta Alarm	Came	era Type		BJECT		
Al Multiobject	Product Model			ZN8-71E5M213D-M		
Oevice Record	Manu	ifacturer Name				
Privacy Masking			Wersja ke	rnela 🥂 Wersja chipse	etu 🏳	
Retwork Service	Hardy	ware Version		VOLO	0020 6	
∎ Protocol	Firmy	vare Version		v3.61306.1006.130.0	7.24.5	
⊞ - 📝 Device Log	Liboo	Liboot Version		V3 x 20231212		
Maintenance	Kom	A Version		v3.A_202	240110	
1	Kerne	el version		V3.2_202	240110	

Wejść na stronę cbcpoland.pl do strefy pobierania, znaleźć odpowiedni folder:

1303	Folder
C 1305_BiSpectral	Folder
C 1306	Folder
C 1602	Folder
🗅 1603	Folder
🗅 1607	Folder

I pobrać potrzebny FW:

Nazwa				Rozmiar
3				
V3.6.1306.1006.130.0.5.5.10	20231226.zip			32.76 MB
k v3.6.1306.1006.130.0.7.19.2_20240401.zip			33.85 MB	
V3.6.1306.1006.130.0.7.24.5_	20240624.zip			33.72 MB

Warto pamiętać że FW po pobraniu trzeba rozpakować i dopiero potem aktualizować kamerę.

W rejestratorze GANZ GenSTAR trzeba wejść do ustawień>System>Information>Firmware Version

GANZ 🗿	ତ ପ୍ <u>ଢ</u>	▲ 스 I 단 @
💻 Channel		
Record	System Network Channel Disk Alarm	
🖻 Alarm		
S Network	Device ID B011003AEEI6U8M39	
💽 System	Device Name GANZ NR8 NVR	
Information	Device Typ Wersja Wersja kernela Chipsetu	
General	Model IR8-64F128	
User Account	Firmware Version v4.60832,0000.130.0.1.42.0.R01	
Security Center	U-boot Version 140309091134	
Logs	Kernel Version 1403090A070B	
Auto Reboot		

Znaleźć odpowiedni folder w strefie pobierania. W przypadku tego rejestratora to będzie folder 0832:

GANZ™ by CBC - strefa	pobierania 😚 / 02-Recorde	ers_NVR_DVR / NR8-DRH8-series_Gen	STAR / FW_Firmware	
	SZKOLENIA	GANZ	INTEGRA	
SELURIT				
Nazwa				I pobrać potrzebny FW:
3				
D 0802				
□ 0803				
▶ 0805				
□ 0814				
□ 0832				
□ 1604				
🗅 1614				
INR8-NVR-FW-table_2024060	14.pdf			
Rozmiar plików: 106.59 KB Plików	w: 1 Folderów: 7			

SECURITY		SECURITY	
Nazwa			
O			
NVR_v4.5.0832.0000.130.0.1.	33.3.R01_20210223.zip		
NVR_v4.5.0832.0000.130.0.1.	33.5.R01_20210317.zip		
NVR_v4.6.0832.0000.130.0.1.4	42.0.R01_20230726.zip		
Rozmiar plików: 156.75 MB Plike	ów: <u>3</u> Folderów: <u>0</u>		

Warto pamiętać że FW po pobraniu trzeba rozpakować i dopiero potem aktualizować kamerę.